



Nazwa produktu: **Sygnalizator czadu i gazu**

Model: **CGD-31A2**

Indeks: A21A431

Kod EAN: 5905548274188



#### Opis:

Sygnalizator czadu i gazu, zasilanie sieciowe - wykrywa obecność tlenku węgla (czadu) oraz gazu (ziemnego, LPG) w otaczającym go powietrzu i alarmuje o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia gazu poprzez sygnał dźwiękowy (głośnik) oraz optyczny (diody LED), dwa niezależne czujniki w jednym urządzeniu, przycisk testu / kasowania, sygnalizacja zasilania, wyjście przekaźnikowe na centralkę alarmową, przebadane stężenie alarmowe czadu 300 p.p.m. - potwierdzone certyfikatem, minimalne wykrywane stężenie alarmowe gazu: <10% LEL, zasilanie 230V AC / 50 Hz.

#### Specyfikacja techniczna:

Rodzaje wykrywanych gazów:	tlenek węgla (czad), gaz (ziemny, LPG)
Typ czujnika czadu:	elektrochemiczny (Figaro)
Typ czujnika gazu:	półprzewodnikowy
Rodzaj zasilania:	sieciowe
Napięcie zasilania:	AC 230V/50Hz
Pobór prądu w stanie czuwania	15 mA
Pobór prądu podczas alarmu	20 mA
Wykrywane stężenie CO potwierdzone certyfikatem:	300 ppm
Min. wykrywane stężenie gazu:	<10% LEL (dolnej granicy wybuchowości)
Temperaturowy zakres pracy:	+4°C...+38°C
Głośność alarmu:	85 dB/ 1m
Zasięg detekcji czujnika:	ok. 20-25 m <sup>2</sup>
Wymiary:	110 x 70 x 45 (mm)
Masa netto:	0,19 kg
Masa brutto:	0,38 kg
Typ opakowania:	blister
Wymiary opakowania:	235 x 165 x 45 (mm)
Funkcje dodatkowe:	przycisk testu / kasowania, sygnalizacja zasilania, wyjście przekaźnikowe na centralkę alarmową